


TRACE ELLIOT TRANSFORMER DI DI-Box

- Item: 66818
- EAN: 14367671254
- [Afbeeldingen](#) | [Vertalingen](#) | [Handleiding](#)



Belangrijk voor retailers

- **Professionele Signaalconversie**
Converteer instrument- en lijnniveausignalen tussen gebalanceerd en ongebalanceerd met absolute 1:1-transparantie.
- **Audiophile Kwaliteit**
Perfect uitgebalanceerde, eigen transformator met Ni-Fe kern met ultrahoge permeabiliteit for true sonic transparency.
- **Oplossing voor Podium en Studio**
Zet gebalanceerde lijnsignalen om naar ongebalanceerd of omgekeerd.
- **Voor Bas, Akoestisch en Meer**
Accepteert instrument- en lijnniveausignalen tot +22.2 dBu.

Productkenmerken

- Compacte DI-box voor bas en akoestische instrumenten
- Audiophile kwaliteit 1:1 lijnniveau audio-transformatorinterface
- Zet gebalanceerde lijnsignalen om naar ongebalanceerd of ongebalanceerd naar gebalanceerd
- Perfect uitgebalanceerde, eigen transformator met Ni-Fe kern met ultrahoge permeabiliteit
- Ingang: 1x ¼" Jack, 1x XLR
- Output: 1x ¼" Jack, 1x XLR
- Frequentierespons van 20 Hz tot 20 kHz (-0.5 dB) met niet meer dan +/-1.0 dB variatie tussen 14 Hz en 80 kHz
- Totale Harmonische Vervorming is <0.015% van 70 Hz tot 80 kHz
- Totale Harmonische Vervorming is 0.5% bij 20 Hz
- Elektrische isolatie van >500V tussen secundaire en primaire wikkeling(en)
- Invoerterlies <1.0 dB
- Ingangsniveaus tot +22.2 dBu zijn toegestaan
- Ground Lift met RF-onderdrukkingscircuit
- Uitstekend voor signaalbronnen met lage tot gemiddelde impedantie.

Beschrijving

Wanneer u gebalanceerde en ongebalanceerde signalen moet omzetten om uw apparatuur aan te sluiten, doet de Trace Elliot Transformer DI dit met 1-op-1 audiophile kwaliteit. Uitgerust met een perfect uitgebalanceerde, eigen transformator lost de Transformer DI de uitdaging van gebalanceerd / ongebalanceerd conversie volledig transparant op.



[TRACE ELLIOT TRANSFORMER DI - B2B Download Link](#)